

NP-1

智能感应无线麦克风系统特点：

- 行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止3-5秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能，30分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。
- 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。
- UHF频段，锁相环(PLL)频率合成。
- 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。
- 射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力。
- 第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力。
- 具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径。
- 具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。



NP
系列
话筒

技术参数：

频率范围：740-790MHz
可调信道数：100 × 2
振荡方式：锁相环频率合成（PLL）
频率稳定度：±10ppm
接收方式：超外差二次变频
接收灵敏度：-95~-67dBm
音频频响：40-18000Hz
谐波失真：≤0.5%
信噪比：≥110dB
音频输出：平衡输出和混合输出
发射功率：3-30mW
调制方式：调频（FM）
电池规格：5号电池2节
电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）
或者220VAC/50-60HZ 12VDC 线性电源
电源消耗：≤10W



联系我们（广州、福州、泉州、南宁、南京、上海）

广州佰利丰电子有限公司
[Http://www.bmbktv.com](http://www.bmbktv.com)
电话：13922757388

福州八方电子有限公司
[Http://www.bfaudio.com.cn](http://www.bfaudio.com.cn)
电话：13600826599

上海天荟电子工程有限公司
[Http://www.bmbaudio.net](http://www.bmbaudio.net)
电话：18616539687